

Мой умный дом

Инструкция









Для входа в приложение реализованы 2 варианта:

1. Вход по логину и паролю

Для авторизации Вам необходимо использовать логин и пароль от действующих на адресе услгуг с компанией Уфанет. Если данные утеряны – восстановить можно при обращении в контакт-центр.

< Y MI A	ЬЙ
Страна	Россия >
По логину	По телефону
Логин	
Пароль	O
Да	лее

2. Вход по номеру телефона

Вам необходимо использовать номер телефона, который является телефоном управления услугами в договоре.

Для авторизации необходимо ввести номер телефона, нажать кнопку «Далее», затем позвонить на указанный в приложении номер.

С Умн До	ый м
Страна	Россия >
По логину	По телефону
Номер телефона +7 (999) 999-99-99	۲



Вход по телефону

Для подтверждения позвоните с указанного номера **+7 (999) 999-99-99** в течение 180 секунд. Звонок бесплатный.

& +7 (800) 700-84-95

Осталось 178 секунд Звонок бесплатный. После завершения звонка вернитесь в приложение.











Камера 23

J2000IP-PW120-Ir4DN

Избранное является частью экрана услуг, на этот экран пользователь попадает сразу после авторизации в приложении. На экране могут содержаться камеры и домофоны, которые пользователь добавил.







На вкладке камеры отображаются все камеры, которые доступны пользователю. Их можно отсортировать по адресу, заголовку или дате.



Дополнительные функции

При нажатии на камеру можно перейти в раздел «Ещё» с дополнительными функциями:

- ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ без задержки (в отключенном виде уменьшает нагрузку на устройство и сеть, при этом показывает картинку с отставанием примерно в 20 секунд от реальной);
- ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ УСТАРЕВШИЙ ПЛЕЕР (может понадобиться для решения проблем с воспроизведением на старых устройствах);
- проверить информацию о камере (длина архива, номер камеры);
- переименовать домофон для вашего приложения.



Скачать видеозапись

При просмотре архива пользователь может скачать видеозапись, указав необходимое время начала записи и продолжительность.



Записи сохраняются в памяти телефона

Журнал событий

Если на камере есть активная функция детекции движения, пользователь сможет увидеть все записи срабатывания детекции в журнале событий.

Если Вас интересуют события за конкретное временной период – найдите данное время в журнале, при нажатии на него вы перейдёте в просмотр архива, на момент когда срабатывала детекция.

	События	•
👏 Подъезд 1		
124 секунд		>
15 окт. 2024 г., 12:4	17:26	
👏 Подъезд 1		
60 секунд)
15 окт. 2024 г., 12:4	16:13	
👏 Подъезд 1		
331 секунд		2
15 окт. 2024 г., 12:4	10:44	
👏 Подъезд 1		
314 секунд		2
15 окт. 2024 г., 12:3	35:41	
👏 Подъезд 1		
314 секунд		2
15 окт. 2024 г., 12:3	30:30	
👏 Подъезд 1		
60 секунд)
15 окт. 2024 г., 12:2	6:08	
🕚 Подъезд 1		
192 секунд)
15 окт. 2024 г., 12:2	:5:50	
👏 Подъезд 1		
60 секунд		0
15 окт. 2024 г., 12:2	5:02	
👏 Подъезд 1		
190 секунд		2

P					
			-		
1	И	нформация (о камере		
Тариф					
Видес	архив З				
Номер	камеры				
16842	32070				
Доступ	עם אי מע	,			
досту	пкарливу				
г Уфа					
Часово	й пояс				
GMT+	5				
		Скопирс	вать		
				_	
					1
		Закры	ІТЬ		1
		Закры	ІТЬ		
	_	Закры	ІТЬ		
	_	Закры	ТЪ		
	-	Закры	іть		
		Закры	ΙΤЬ		
	-	Закры	ΙΤЬ		
		Закры	ΙΤЪ		
	-	Закры	ΙΤЪ		
	-	Закры	ΙΤЪ		
	-	Закры	ΙΤЪ		
		Закры	ТЬ		
		Закры	ITb		
		Закры	ТЪ		
		Закры	ITb		





На экране домофонов отображаются все доступные пользователю домофоны.

Помимо этого есть история звонков, которая позволяет посмотреть когда были совершены последние звонки в домофон. При необходимости запись звонка можно скачать.



При нажатии на любой из домофонов можно:

- увидеть прямую трансляцию с него
- проверить события с камеры

- зайти в архив камеры
- открыть домофон

Звонок домофона

Пользователь может принимать звонки с доступных ему домофонов. При наборе квартиры на смартфон поступает входящий вызов.

При принятии вызова – можно поговорить со звонящим по видеосвязи. Нажатие на замок – открывает дверь.



Если у Вас несколько адресов – можно оставить звонки только для нужных адресов. Для этого нужно перейти в Профиль – Настройки – Управление звонками и убрать ползунок с ненужного адреса. Здесь же можно полностью отключить звонки через кнопку «Не принимать звонки», а также отключить их на определённый период времени через кнопку «Не принимать звонки» и через во времени через кнопку «Не принимать звонки», а также отключить их на определённый период времени через кнопку

Распознавание по лицу

В разделе «Доступ» можно перейти в раздел «Умный вход по лицу», где можно добавлять и удалять фото, которые используются для распознавания.



Для более точного распознавания рекомендуется добавить несколько фотографий, в дневное/ночное время суток.





Временный доступ

Если предоставить доступ для другого человека необходимо на ограниченный срок – в разделе Доступ нужно напротив надписи «Временный доступ» нажать + и выбрать временной интервал от 1 до 24 часов, после чего сформируется ссылка, с помощью которой можно будет открывать домофон.

Доступ к камерам с другого адреса

Чтобы получить доступ к камерам с другого адреса нужно добавить учетную запись, у которой есть доступ, по логину и паролю.

Для этого нужно зайти в раздел Доступ – Камеры, нажать на + для добавления.



Важно: каждый пользователь, авторизованный под текущим аккаунтом, также получит доступ к добавленным камерам.





На экране шлагбаумов отображаются все доступные пользователю шлагбаумы. При нажатии на кнопку под изображением с камеры – можно открыть шлагбаум.

Для отображения вкладки «Шлагбаум» в приложении ваш автомобиль обязательно должен быть зарегистрирован в обслуживающей организации.



Что делать если не приходят уведомления в приложении?

1. Для начала нужно проверить настройки в самом приложении, не включены ли в нём параметры запрещающие звонки.

2. В некоторых случаях помогает отключение энергосбережения в настройках приложения, т.к. в спящем режиме некоторые устройства не могут корректно принимать уведомления Профиль - Настройки -Отключить энергосбережение – Разрешить.

3. Проверить разрешение приложения на уведомления и всплывающие окна.

Путь на различных устройствах может отличаться, Настройки - Приложения – Умный дом – Уведомления – Да.

А также Настройки - Приложения – Умный дом – Другие разрешения – Отображать всплывающие окна.

4. Наличие антивируса также может блокировать поступление звонков. Если на устройстве есть антивирус, нужно попробовать его отключить.

Предоставление доступа

В разделе «Доступ» нужно нажать на адрес к которому необходимо выдать доступ, затем «поделиться», затем выбрать удобный способ по ссылке, либо через QR-код.



При необходимости в том же разделе доступ можно отозвать в любой момент.

Помимо этого в разделе доступ можно управлять фото, которые используются для распознавания по лицу домофоном.

Программирование Ключа

Функций доступна на панелях Secret TOP, Secret mini v.2

Необходимо открыть вкладку доступ - раздел «домофоны» - выбираем нужный адрес, далее в разделе Мои ключи нажимаем кнопку.

Теперь в течении 60 секунд необходимо поднести ключ к вашей панели.





Ключи можно приобрести на OZON

